

# CARDIOVERSORES-DEFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, resincronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-defibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

BIOTRONIK									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Belos A+		VVE	VDDR	FA	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	6,0
Belos DR	338170	VVE	DDDR	FA	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	5,7
Belos DR-T	338171	VVE	DDDR	FA	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	5,5
Belos VR	330 444	VVE	VVIR	FA	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	5,1
Belos VR-T	342874	VVE	VVIR	FA	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	5
Deikos A+	334 341	VVE	VDDRV	EV	2x DF-1	3x IS-1	2	ERI no programador	4,8
Kronos LV-T	347406	VVE	DDDRV	FL	2x DF-1	3x IS-1	2	ERI no programador	4,5
Lexos DR	347000	VVE	DDDR	KV	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	5,7
Lexos DR-T	347000	VVE	DDDR	KV	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	5,7
Lexos VR	346998	VVE	VVIR	KV	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	6,1
Lexos VR-T	346998	VVE	VVIR	KV	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	6,1
Lumax 300 DR-T	355266	VVE	DDDR	BIOHR	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	5,9
Lumax 300 HF-T	355262	VVE	DDDRV	BIOHR	2x DF-1	3x IS-1	2	ERI no programador	5,4
Lumax 300 VR-T	355270	VVE	VVIR	BIOHR	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	6,3
Lumax 340 DR-T	355267	VVE	DDDR	BIOHR	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	5,5
Lumax 340 HF-T	355263	VVE	DDDRV	BIOHR	2x DF-1	3x IS-1	2	ERI no programador	5,2
Lumax 340 VR-T	355271	VVE	VVIR	BIOHR	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	5,9
Lumos DR-T	353231	VVE	DDDR	LT	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	5,9
Lumos VR-T	353229	VVE	VVIR	LT	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	5,9
MycroPhylax AH	122 331	VVE	VVI	CZ	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	5,5
MycroPhylaxPlus	122 331	VVE	VVI	CZ	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	5,0
Phylax 03	114 871	VVE	VVI	PE	3x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	
Phylax 06	118 748	VVE	VVI	CS	3x DF-2	1x IS-2	2	ERI no programador	4,5
Phylax 06 Replace	121 737	VVE	VVI	CS	2x 6,1	2x 4,75	2	ERI no programador	4,5
Phylax AV AH	121 001	VVE	DDD	FF	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	4,3
Phylax AV AH	122 382	VVE	DDD	FF	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	4,3
Phylax XM	121 491	VVE	VVI	CR	3x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	4,5
Phylax XM AH	121 492	VVE	VVI	CR	2x DF-1	1x IS-1	2	ERI no programador	4,5
									cont. →
Longevidade calculada em anos considerando 4 choques/ano e 100% de estimulação na programação padrão.									

# CARDIOVERSORES-DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, ressinchronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-desfibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

<b>BIOTRONIK</b>									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Phylax XM Replace	121 162	VVE	VVI	CR	2x 6,1	2x 4,75	2	ERI no programador	4,5
Tachos ATx	334342	DDE	DDDR	EV	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	4,9
Tachos DR	122 499	DDE	DDDR	EV	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	4,9
Tupos LV	335870	DDE	DDDRV	EV	2x DF-1	3x IS-1	2	ERI no programador	4,9
Tupos LV/A+	336243	VVE	DDDRV	EV	2x DF-1	3x IS-1	2	ERI no programador	4,9
Tupos LV/ATx	334344	DDE	DDDRV	EV	2x DF-1	3x IS-1	2	ERI no programador	4,9
Xelos DR-T	350822	VVE	DDDR	FC	2x DF-1	2x IS-1	2	ERI no programador	4,2
<b>GUIDANT</b>									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Ventak Mini+ HC	1640	VOEV		CPI 1640	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração <2.45	5.5
Ventak Mini+ S	1645	VOEV		CPI 1645	6.1 mm 2 entradas	4.75 mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração <2.45	5.5
Ventak PRX	1700	VVEV		CPI 1700	3.2 mmLP 2 entradas	3.2 mmLP	2	Telemetria indicando ERT 1	4.7
Ventak PRX	1705	VVEV		CPI 1705	6.1 mm 2 entradas	4.75 mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERT 1	4.7
Ventak PRX II	1715	VVEV		CPI 1715	6.1 mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 4.99V	4.7
Ventak PRX III	1720	VVEV		CPI 1720	DF-1 2 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 4.99V	4.7
Ventak PRX IIIHC	1721	VVEV		CPI 1721	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 4.99V	4.7
Ventak PRX III	1725	VVEV		CPI 1725	6.1 mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 4.99V	4.7
Ventak Mini	1740	VVEV		CPI 1740	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	5.5
									cont. →

# CARDIOVERSORES-DEFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, ressinchronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-defibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

GUIDANT (cont.)									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Ventak Mini +	1741	VVEV		CPI 1741	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	7.7
Ventak Mini HC	1742	VVEV		CPI 1742	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	5.5
Ventak Mini+ HC	1743	VVEV		CPI 1743	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	7.7
Ventak Mini	1745	VVEV		CPI 1745	6.1mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	5.5
Ventak Mini+	1746	VVEV		CPI 1746	6.1mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	7.7
Ventak Mini HE	1748	VVEV		CPI 1748	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	4.6
Ventak Mini HE	1749	VVEV		CPI 1749	6.1mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	4.6
Ventak MiniII	1752	VVEV		CPI 1752	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	5.5
Ventak MiniII+	1753	VVEV		CPI 1753	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	7.7
Ventak MiniII	1762	VVEV		CPI 1762	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	5.5
Ventak MiniII+	1763	VVEV		CPI 1763	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	7.7
Ventak MiniIII	1772	VVEV		CPI 101	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	5.5
cont. →									

# CARDIOVERSORES-DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, ressinchronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-desfibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

GUIDANT (cont.)									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Ventak MinIII+	1773	VVEV		CPI 101	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	7.7
Ventak MinIII+	1776	VVEV		CPI 101	6.1mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	7.7
Ventak MinIII	1782	VVEV		CPI 101	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	5.5
Ventak MinIII+	1783	VVEV		CPI 101	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	8.0
Ventak MinIII+	1786	VVEV		CPI 101	6.1mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	8.0
Ventak MinIII+HE	1788	VVEV		CPI 101	DF-1 2 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 20sec.	7.8
Ventak MinIII+HE	1789	VVEV		CPI 101	6.1mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 20sec.	7.8
Ventak MiniIV	1790	VVEV		CPI 106	DF-1 2 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 20sec.	5.0
Ventak MiniIV	1792	VVEV		CPI 106	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 20sec.	5.0
Ventak MiniIV+	1793	VVEV		CPI 106	DF-1 3 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 20sec.	7.6
Ventak MiniIV+	1796	VVEV		CPI 106	6.1mm 2 entradas	4.75mm Bi/Bif	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 20sec.	7.6
Ventak AV	1810	VVED		CPI 1810	DF-1 2 entradas	IS-1 A IS-1 V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.3
cont. →									

# CARDIOVERSORES-DEFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, ressinchronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-defibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

GUIDANT (cont.)									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Ventak AV	1815	VVED		CPI 1815	6.1mm 2 entradas	IS-1 A 4.75mm Bi/Bif V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.3
Ventak AV II	1820	VVED		CPI 1820	DF-1 2 entradas	IS-1 A IS-1 V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.1
Ventak AV II DR	1821	VVED		CPI 1821	DF-1 2 entradas	IS-1 A IS-1 V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.1
Ventak AV II	1825	VVED		CPI 1825	6.1mm 2 entradas	IS-1 A 4.75mm Bi/Bif V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.1
Ventak AV II DR	1826	VVED		CPI 1826	6.1mm 2 entradas	IS-1 A 4.75mm Bi/Bif V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2.45V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.1
Ventak AV III DR	1831	VVED		CPI 103	DF-1 2 entradas	IS-1 A IS-1 V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 4.90V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.0
Ventak AV III DR	1836	VVED		CPI 103	6.1mm 2 entradas	IS-1 A 4.75mm Bi/Bif V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 4.90V, tempo da segunda carga > 18sec.	6.0
Ventak Prizm VR	1850	VVEV		GDT 104	DF-1 2 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2,45, tempo da segunda carga > 17,5	5,3
Ventak Prizm DR	1851	VVED		GDT 104	DF-1 2 entradas	IS-1 A IS-1 V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2,45, tempo da segunda carga > 17,5	5,3
Ventak Prizm VR	1855	VVEV		GDT 104	6.1mm 2 entradas	IS-1 A 4.75mm Bi/Bif V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2,45, tempo da segunda carga > 17,5	5,3
Ventak Prizm DR	1856	VVED		GDT 104	6.1mm 2 entradas	IS-1 A 4.75mm Bi/Bif V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2,45, tempo da segunda carga > 17,5	5,3
Ventak Prizm VR	1860	VVEV		GDT 104	DF-1 2 entradas	IS-1	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2,50, tempo da segunda carga > 17,5	6,6
Ventak Prizm II DR	1861	VVED		GDT 104	DF-1 2 entradas	IS-1A IS-1V	2	Telemetria indicando ERI, Voltagem de monitoração < 2,50, tempo da segunda carga > 17,5	6,4

Longevidade calculada em anos considerando 4 choques/ano e 0% de estimulação.

# CARDIOVERSORES-DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, resincronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-desfibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

MEDTRONIC									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Concerto	C174AWK	DDE	DDDR	PVR	DF-1	IS-1	2	Voltagem < 2,62 em medidas automáticas diárias consecutivas	6,8
EnTrust DR	D154ATG	DDED	DDDR	PNR	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	7,7
EnTrust VR	D154VRC	VVEV	VVIR	PNT	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	10,2
GEM	7227	VVE	VVIR	PIP	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,55 Volts	9,1
GEMDR	7271	VE	DDDR	PIM	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 4,91 Volts	9,6
GEM II DR	7273	VE	DDDR	PJK	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 4,91 Volts	8,1
GEM II VR	7229	VE	VVIR	PJJ	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,55 Volts	6,9
GEM III AT	7276	DDED	DDDR	PKE	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,55 Volts	6,6
GEM III DR	7275	VE	DDDR	PJM	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,55 Volts	7,3
GEM III VR	7231	VE	VVIR	PJL	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,55 Volts	7,7
InSync- ICD	7272	VVED	DDDR	PJP	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 4,91 Volts	6,8
InSync Marquis	7277	VVED	DDDRV	PLT	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	5,1
InSync II Marquis	7289	VVED	DDDR	PIP	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	4,7
InSync III Marquis	7279	VVED	DDDRV	PKF	DF-2	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	4,7
InSync II Protect	7295	VVED	DDDR	PRH	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	4,9
InSync III Protect	7285	VVED	DDDR	PPC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	4,9
InSync Sentry	7297	VVED	DDDR	PRK	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	5,2
InSync Sentry	7298	VVED	DDDR	PRK	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	5,2
InSync Sentry	7299	VVED	DDDR	PRK	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	5,2
Intrinsic	7288	VVED	DDDR	PVB	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	7,9
Intrinsic 30	7287	VVED	DDDR	PVA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	7,9
Marquis DR	7274	VE	DDDR	PKC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	7,2
Marquis VR	7230	VE	VVIR	PKD	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	8,9
Maximo DR	7278	VVED	DDDR	PIP	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	7,1
Maximo VR	7232	VE	VVIR	PRN	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	8,2
Micro Jewel	7221	VE	VI	PRK	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 4,91 Volts	7,4
Micro Jewel II	7223Cx	VE	VI	PFR	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 4,91 Volts	8,6
Onix VR	7290	VVEV	VVIR	PKP	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria ≤ 2,62 Volts	5,9
Virtuoso	D164AWG	DDE	DDDR	PVR	DF-1	IS-1	2	Voltagem < 2,62 em medidas automáticas diárias consecutivas	7,9
Virtuoso	D164VWC	VE	VVIR	PVR	DF-1	IS-1	2	Voltagem < 2,62 em medidas automáticas diárias consecutivas	9,2

# CARDIOVERSORES-DEFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, resincronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-defibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

ST. JUDE MEDICAL									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Atlas DR	V 240	WE	DDDR	SJM JC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,6
Atlas+ DR	V 243	WE	DDDR	SJM JX	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,9
Atlas VR	V 199	VVE	VVIR	SJM JF	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,1
Atlas II HF	V 365	VVE	DDDRV	SJM JN	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,2
Atlas II VR	V 168	VVE	VVIR	SJM JN	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,4
Atlas II+	V 366	VVE	DDDRV	SJM JN	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,2
Atlas II+	V 367	VVE	DDDRV	SJM JN	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,2
Atlas+ VR	V 193	WE	VVIR	SJM JX	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,6
Atlas+ HF	V 341	WE	DDDRV	SJM JX	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,9
Atlas+ HF	V 343	WE	DDDRV	SJM JX	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,9
Convert	V 191	WE	VVIR	SJM JX	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,4
Convert	V 195	WE	VVIR	SJM JX	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,4
Current DR	2107-30	VVED	DDDR	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Current DR	2107-36	VVED	DDDR	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Current RF DR	2207-30	VVED	DDDR	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Current RF DR	2207-36	VVED	DDDR	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Current RF VR	1207-30	VVEV	VVIR	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,0
Current RF VR	1207-36	VVEV	VVIR	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,0
Current VR	1107-30	VVEV	VVIR	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,0
Current VR	1107-36	VVEV	VVIR	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,0
Epic II VR	V 158	VVEV	VVIR	SJM JV	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7,1
EPIC+ DR	V 235	WE	DDDR	SJM JJ	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	5,8
EPIC+ VR	V 197	WE	VVIR	SJM JJ	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,3
EPIC+ DR	V 236	WE	DDDR	SJM JT	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	5,8
EPIC II DR	V 255	VVEV	DDDR	SJM JV	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7
EPIC II+ DR	V 258	VVEV	DDDR	SJM JV	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7
EPIC+ VR	V 196	WE	VVIR	SJM JT	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,3
EPIC HF	V 339	WE	DDDRV	SJM JY	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	4,4
EPIC+ HF	V 350	WE	DDDRV	SJM JY	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,5

cont. →

# CARDIOVERSORES-DEFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, ressinchronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-defibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

<b>ST. JUDE MEDICAL (cont.)</b>									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
EPIC II HF	V 355	VVEV	DDDRV	SJM JV	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7
EPIC II+ HF	V 356	VVEV	DDDRV	SJM JV	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7
EPIC II+ HF	V 357	VVEV	DDDRV	SJM JV	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	7
Photon DR	V 230	VVE	DDDR	V-230HV	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,6
Photon µ DR	V 232	VVE	DDDR	SJM JC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,6
Photon µ VR	V 194	VVE	VVIR	SJM JF	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	8,1
Promote	3107-30	VVED	DDDRV	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Promote	3107-36	VVED	DDDRV	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Promote	3109-30	VVED	DDDRV	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Promote	3109-36	VVED	DDDRV	SJM KA	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	6,1
Promote RF	3207-30	VVED	DDDRV	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	5,4
Promote RF	3207-36	VVED	DDDRV	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	5,4
Promote RF	3213-30	VVED	DDDRV	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	5,4
Promote RF	3213-36	VVED	DDDRV	SJM KC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,45 Volts	5,4
<b>TELELECTRONICS (ST. JUDE MEDICAL)</b>									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Guardian	4201	VVE	VVIC	TAD	6 mm	5 mm	2	Tempo de Carga > 30 segundos	2
Guardian	4202	VVE	VVIC	TAJ	6 mm	5 mm	2	Tempo de Carga > 30 segundos	2
Guardian	4203	VVE	VVIC	TPW	DF-1	VS-1A	2	Tempo de Carga > 30 segundos	2
Guardian II	4204	VVE	VVIC	TQV	DF-1	VS-1A	2	Tempo de Carga > 30 segundos	6
Guardian ATP	4210	VVE	VVIC	TWW	DF-1	VS-1A	2	Tempo de Carga > 30 segundos	6
Guardian ATP II	4211	VVE	VVIC	tZ	DF-1	VS-1A	2	Tempo de Carga > 30 segundos	6
Guardian ATP III	4215	VVE	VVIC	tWV	DF-1	VS-1A	2	Tempo de Carga > 30 segundos	6
Sentry	4310	VVE	VVIC	tEJ	DF-1	VS-1A	2	Tempo de Carga > 24 segundos	4

# CARDIOVERSORES-DEFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS

Gauch PRA. Guia de consulta sobre marcapassos, ressincronizadores biventriculares, cabos-eletrodos e cardioversores-defibriladores implantáveis. Relampa 2007; 20(2): 97-149.

VENTRITEX (ST. JUDE MEDICAL)									
Modelo	Número do Modelo	Cód. NBD/NBG		Identificação Radiopaca	Tamanho do Conector do Cabo-Eletrodo		Tamanho da Chave	Indicativo de Troca	Longevidade nominal c/4 cargas máximas ao ano
		Shock	Pace		Shock	Pace/Sense			
Angstrom II	V 180	VE	VVIC	V-180HVC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,55 Volts	6
Angstrom MD	V 190	VE	VVIC	V-190HVC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,55 Volts	6
Contour	V 145	VVE	VVIC	V-145	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,55 Volts	6
Contour II	V 185	VVE	VVIC	V-185	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,55 Volts	6
Contour MD	V 175	VVE	VVIC	V-175	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,55 Volts	6
Profile MD	V 186	VVE	VVIC	V-186HVC	DF-1	IS-1	2	Voltagem de Bateria = 2,55 Volts	6